Répéteur Gigaset

Amplificateur pour augmenter la portée des stations de base Gigaset

› Procédure d'activation simplifiée, grâce à la «touche d'activation»
› Portée augmentée, jusqu'à 50 m à l'intérieur, jusqu'à 300 m à l'extérieur
› Avec les stations de base ISDN, 2 conversations simultanées sont possibles (max.)
› Par station de base, on peut ajouter jusqu'à 6 répéteurs
› Transfert automatique de la communication (hand over), lors du passage de la portée d'émission de la station de base à celle du répéteur et inversement

Fonctionnalités

- Procédure d'activation simplifiée, grâce à la «touche d'activation»
- Portée augmentée, jusqu'à 50 m à l'intérieur, jusqu'à 300 m à l'extérieur
- Entre la station de base et le répéteur Gigaset, deux combinés mobiles sont supportés simultanément
- Transfert de toutes les informations d'affichage et réglages envoyés, de la station de base vers les combinés mobiles dans le rayon d'action élargi
- Hand over – à l'intérieur de la portée élargie, des appels peuvent être réceptionnés et des conversations internes et externes peuvent être tenues
- Synchronisation automatique du combiné mobile activé, lors du séjour dans la zone d'action d'un répéteur
- Montage du répéteur uniquement à l'intérieur
- Plage de température du répéteur en service: -10°C à +50°C

Systèmes de téléphonie Gigaset compatibles

- Systèmes actuels:

  Gigaset SL400 / SL400A
  Gigaset SL780 / SL785
  Gigaset S810 / S810A
  Gigaset E500 / E500A
  Gigaset E490 / E495
  Gigaset DL500A
  Gigaset C610 / C610A
  Gigaset C300 / C300A
  Gigaset A510 / A510A
  Gigaset A400 / A400A
  Gigaset DX600A ISDN
  Gigaset SX810 ISDN / SX810A ISDN
  Gigaset CX610 ISDN / CX610A ISDN
  Gigaset DX800A all in one
  Gigaset C610 IP / C610A IP

- Systèmes plus anciens:
  Vous trouverez des informations à ce sujet sous www.gigaset.com/fr/compatibilite

Possibilités d'application

- Dans le champ de réception d'un répéteur, plusieurs combinés mobiles peuvent être utilisés
- Avec les stations de base ISDN, deux conversations simultanées sont possibles (max.)
- Par station de base, on peut ajouter jusqu'à six répéteurs

Répéteur Gigaset

Données techniques

Normes DECT, GAP

Répéteur
- Alimentation électrique par un bloc-secteur: 230 V 50 Hz
- Consommation électr.: env. 6 VA
- Dimensions: 127 x 119 x 31 mm (l x h x p)
- Poids: env. 160 g
- En cas d'utilisation de plusieurs répéteurs, il est nécessaire de respecter une distance minimum de 10 m entre eux.

Sont compris dans la livraison

- 1 répéteur Gigaset avec bloc-secteur
- 1 mode d'emploi

Couleur de l'appareil

- Noir